ELS

構造物への取付方法

M10～M12
構造物
構造物より
15mm±1.5mm

取付ボルト図

注意事項

- ●フランジの水抜き穴を必ず下向きにしてご使用ください。浸水による感電の原因になります。
- ●被照射面から30cm以上離してください。火災の原因になります。
- ●露出ボックス等に取付ける場合でも、M10～M12の取付けボルトを使用してバネ座を介し設置してください。(平座金は不要)落下による事故の原因にまります。
- ●取付ボルト図の寸法をお守りください。フランジの取付に不備が発生したり、電線を挟み込む恐れがあります。
- ●構造物と防水パッキンとの隙間を防水シール剤でコーキングしてください。不十分ですと、浸水による感電の原因になります。
- ●人が容易に触れる恐れのある場所では使用しないでください。感電、火傷及びアーム曲がりの原因になります。

仕上色	FA21/DG	ダークグレー(半艶)
		(マンセルN3)
	FA21/W	ホワイト(半艶)
		(マンセルN9.5)

適合器具	HCF0773BHE/DG(/W)
	HCF0774BHE/DG(/W)
	HCF0775BHE/DG(/W)

⚠ 安 全 上 の ご 注 意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問合わせください。

部番	部品名	材質・材厚	数	備考
5	防水パッキン	クロロプレンスポンジ	1	
4	取付板	ステンレス t1.5	1	
3	フランジ	アルミダイカスト	1	メラミン焼付塗装
2	ジョインタ	アルミダイカスト	1	メラミン焼付塗装
1	パイプ	鋼管 φ25.4	1	メラミン焼付塗装

品名	フランジ付アーム
	FA21/DG(/W)
質量	1kg 単位 mm 尺度 1/5
図番	LLPD01390

村本 木下

EYE 岩崎電気株式会社

CAD 技No2208